

Info-Service

01/01 Seite 1

WAP mit Alcatel OTE 501

Menütaste drücken

Auf den Menüpunkt **Internet** blättern mit **OK** bestätigen

Profil 1 auswählen und mit **OK** bestätigen

Nachfolgende Menüpunkte mit OK bestätigen

Konfig. Menü:

D1:

Proxy Name: z.B. D1
Proxy Adresse: 193.254.160.008
Proxy Port: 9201

Verbindungsparameter:

- Übertragungsmodus:
 - Zugriff 1:
 - RAS Rufnummer:* +491712524120
 - Zugangstyp: UDI (danach zweimal mit OK bestätigen)
- Benutzername: t-d1
- Passwort: wap

Startseite: <http://mmm.t-d1-wap.de/t-online>
Help

D2:

Proxy Name: z.B. D2
Proxy Adresse: 010.001.032.010
Proxy Port: 9201

Verbindungsparameter:

- Übertragungsmodus:
 - Zugriff 1:
 - RAS Rufnummer:* +491722290100
 - Zugangstyp: UDI (danach zweimal mit OK bestätigen)
- Benutzername: nicht erforderlich
- Passwort: nicht erforderlich

Startseite: <http://d2wap.de>
Help

Info-Service

01/01 Seite 2

Dr. Materna:

Proxy Name: z.B. Materna
Proxy Adresse: 139.002.071.248
Proxy Port: 9201

Verbindungsparameter:

- Übertragungsmodus:
 - Zugriff 1:
 - RAS Rufnummer:* +4923155585
 - Zugangstyp: UDI (danach zweimal mit OK bestätigen)
- Benutzername: materna
- Passwort: nicht erforderlich

Startseite: <http://139.2.72.4/materna.wml>
Help

E-Plus:

Proxy Name: z.B. E-Plus
Proxy Adresse: 212.023.097.009
Proxy Port: 9201

Verbindungsparameter:

- Übertragungsmodus:
 - Zugriff 1:
 - RAS Rufnummer:* +49177123999
 - Zugangstyp: UDI (danach zweimal mit OK bestätigen)
- Benutzername: eplus
- Passwort: wap

Startseite: <http://wap.eplus.de>
Help

* = + Zeichen ist nach drücken der OK Taste unter dem Menüpunkt „alpha“ unter der Zifferntaste 0 verfügbar!

Viel Spaß beim wappen mit Talkline wünscht Ihnen Ihr Talkline Team!